

# Parabéns!

Agora que você adquiriu sua mesa controladora para auxiliar ainda mais o seu sistema de CFTV, estamos empenhados em comprovar que você fez um bom investimento, adquirindo um produto com a mais alta tecnologia conquistando cada vez mais a sua confiança. Este manual foi feito pensando em você e em sua família e seus negócios. Ele traz informações simples para você tirar o máximo proveito do aparelho com segurança.

## AVISO !

Não desmonte sem autorização técnica.  
Cuidado com choque!

**NOTA:** Para evitar choque, por favor, não abra o equipamento, a manutenção deve ser feita por um técnico autorizado.

## Sobre o produto

A mesa controladora é responsável por controlar câmeras que possuam recurso PTZ. É possível controlar mais de uma câmera com apenas uma mesa. Seu design conta com um Joystick 3D e 29 teclas que possibilitam o total controle da câmera. É compacta e possui um tamanho ideal para utilizá-la em diversos ambientes.

A mesa controladora possui tecnologia IP, podendo ser operada conectando apenas à sua rede. Além disso, é possível controlá-la utilizando sua interface RS485. A distância que o sinal consegue ser transferido da mesa controladora até a câmera é de até 2000m. Além disso, ela possui uma instalação extremamente simples.

## Conteúdo da embalagem

Desembale o produto com cuidado, certifique-se de que todos os acessórios estão inclusos para a instalação.

Itens	Quantidade
Mesa controladora	1
Fonte 12VDC	1
Guia Rápido	1

## Características

- Instalação fácil e segura;
- Distância máxima de transferência do sinal da mesa até a câmera é de 2000m;
- Interfaces de comunicação IP e RS485;
- Taxa de transmissão selecionável;
- Protocolos PELDO D/ PELDO P;
- Suporta até 253 câmeras;
- Joystick 3D;
- Busca automática de câmeras na rede;
- Interface de configuração WEB mediante usuário e senha;
- Suporte até 256 presets;
- Função Tour e Patrulha.

## Especificações da mesa controladora

<b>ONVIF</b>	Compatíveis com gravadores de vídeo em rede
<b>Pesquisa automática de dispositivos</b>	Suporta
<b>Controle máximo</b>	Controle de até 253 dispositivos na mesma rede
<b>Comando por teclas funcionais e numéricas</b>	Suporta
<b>Programação de zonas e patrulhas</b>	Suporta
<b>PTZ</b>	Controle e comando das câmeras PTZ 4D (Horizontal,

	Vertical, Zoom e Íris)
<b>Interface</b>	1x RJ45 e 1x RS485
<b>PoE</b>	Suporta
<b>Tamanho</b>	320 x 179 x 61 (mm)
<b>Peso</b>	3.5kg
<b>Display</b>	Suporta
<b>Comando de gravação de vídeo</b>	Suporta
<b>TCP/ IP</b>	Suporta
<b>Alimentação</b>	Fonte de alimentação com entrada de 110/220V, comutação automática e saída de 12VDC
<b>Comunicação Ethernet</b>	Suporta
<b>Distribuição de IP's automaticamente</b>	Suporta
<b>Joystick com diferentes níveis de velocidade e zoom</b>	Suporta


## Primeiros Passos

1. Conecte a fonte 12VDC à mesa e ligue-a na tomada.



2. Com a mesa ligada, insira uma extremidade de um cabo ethernet à mesa e a outra extremidade ao dispositivo que será controlado.

3. Acesse o menu da mesa controladora pressionando o botão da engrenagem.



4. Habilite o DHCP acessando o menu 04/07. Para navegar entre os menus, basta mover o joystick para cima ou

para baixo e para alterar entre as opções, basta mover o joystick para a esquerda ou direita.

5. Acesse o menu 01/07:  
**Device > ADD** e em seguida teclie **Enter**.

```
Setup: 01/07
>Device: Add
```

```
IP:
_ _ . _ . _ .
Port:
_
```

6. Entre com o **endereço IP** da e em seguida com a **porta** (normalmente, porta 80).

7. Entre com o **usuário** e **senha** da câmera.

```
Username:
admin
```

```
Password:
123456
```

```
Cam:
_
```

8. Atribua um **ID** à sua câmera para auxiliar a sua identificação.

9. Câmera adicionada com sucesso!

```
Successfully
```

## Termo de Garantia

Nome do Cliente:  
Nº da Nota Fiscal:  
Data da compra:  
Modelo:  
Revendedor:

Nº Série:

Asseguramos a você, cliente, os serviços necessários para substituição de produtos e assistência técnica para manutenção, bem como mão de obra especializada necessária para reparos de eventuais defeitos pelo período de garantia, incluído o período legal de 90 (noventa) dias e mais o período de garantia estendida de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias, totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias de garantia, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme todas as orientações descritas no Guia Rápido que

acompanha o produto. Todas as exceções ao Termo de Garantia solicitadas pelos clientes devem ser aprovadas por escrito.

**A garantia fica automaticamente inválida, se:**

- Não for apresentada a Nota Fiscal de venda no Brasil ou documento fiscal equivalente.
- O número de série do produto for removido ou alterado.
- O produto for aberto para conserto, manuseado, cabos cortados ou tiver o circuito original alterado por técnico não autorizado ou credenciado.
- O produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados, sujeito a flutuação excessiva de voltagem ou descargas elétricas através de conexões externas, tais como fontes adaptadoras, transformadores, rede de dados, HDMI, VGA, vídeo e/ou conexão de alarmes.
- O produto for utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais com altas/baixas temperaturas, poeira ou acidez em desacordo com a especificação do produto.
- O produto sofrer qualquer dano por acidente (gabinete, painel, acabamentos, cúpula) ou fenômenos da natureza (raios, enchente, maresia, etc.). Peças e acessórios sujeitos a quebra causada por uso indevido, tais como mecanismo do leitor de cartão, conjunto da lente e acessórios (fonte adaptadora, bateria, cabo, microfone).

**Acesse o manual do produto:**

Para mais informações acesse nosso site e faça o download da documentação deste produto, ou escaneie o QRCode ao lado:



# Mesa Controladora



**CLEAR**  
CFTV®

**Guia Rápido**  
Versão 2.0.0

**PRODUZIDO NO  
POLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**  
CONHEÇA A AMAZÔNIA



Fale Conosco!



Suporte Técnico: (35) 3473-4043



Comercial: (35) 3473-4000